

Übersicht Unterverteilung										Stand:	26.11.2016
Lfd Nr	Bauteil	Einbaulänge		Installationsort	Eingänge Digital	Eingänge Analog*	Ausgänge 0-10V	Ausgänge 24V	Ausgänge 240V/5A	Ausgänge 240V/16A	Preis
1	MiniServer	155 mm	8 TE	Keller	8	4	4		8		494
2	DMX-Extension	36 mm	2 TE	Keller							267
3	Modbus Energiezähler 3 Phasen	?		Keller							296
4	Modbus Extension	36 mm	2 TE	Keller							227
5	CAT Reihenklemme	10 mm	5 Stück	Keller							
6	Installations-Reihenklemme	6 mm	5 Stück	Keller							
7	Verteilerklemme für 24 V	10 mm	1 Stück	Keller							
8	Netzteil 24V 1,3A	53 mm	4 TE	Keller							
9	Extension 1	155 mm	8 TE	Kammer	12	4	4		8		395
10	Extension 2	155 mm	8 TE	Kammer	12	4	4		8		395
11	KNX ABB Rolladen	155 mm	8 TE	Kammer					16		330
12	1-Wire	36 mm	2 TE	Kammer							168
13	1-Wire	36 mm	2 TE	Kammer							168
14	1-Wire	36 mm	2 TE	Kammer							168
15	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	Kammer				4			72
16	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	Kammer				4			72
17	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	Kammer				4			72
18	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	Kammer				4			72
19	Netzteil 24V 10A	122 mm		Kammer							65
20	CAT Reihenklemme PRV8	10 mm	12 Stück	Kammer							
21	Rolladenklemme PMAK4	6 mm	8 Stück	Kammer							
22	Reihenklemme 5 Adrig	6 mm	20 Stück	Kammer							
23	Koppelrelais	10 mm	7 Stück	Kammer							
24	Extension 3	155 mm	8 TE	UV2	12	4	4		8		395
25	Extension 4	155 mm	8 TE	UV2	12	4	4		8		395
26	KNX ABB Rolladen	155 mm	8 TE	UV2	0	0	0		16		330
27	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	UV2							72
28	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	UV2							72
29	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	UV2							72
30	RGBW Dimmer	36 mm	2 TE	UV2							72
31	Netzteil 24V 10A	122 mm		UV2							65
32	CAT Reihenklemme PRV8	10 mm	10 Stück	UV2							
33	Rolladenklemme PMAK4	6 mm	9 Stück	UV2							
34	Reihenklemme 5 Adrig	6 mm	20 Stück	UV2							
35	Koppelrelais	10 mm	4 Stück	UV2							
				0	56	20	20	16	72	0	4734
					76						
					*: Können als digitale Eingänge 24V verwendet werden						

Übersicht Verkabelung										#####	Stand:	26.11.2016
Lfd Nr	Bezeichnung	Bemerkung	Anzahl Adern	Start	Über	Ende	Spannung	Belegte Adern bei CAT				
1	NYM11	Aussenbeleuchtung Seiteneingang	5	Keller		Außenbereich	?					
2	NYM27	Aussenbeleuchtung Osten	5	Keller		Außenbereich	?					
3	NYM28	Aussenbeleuchtung Nord	5	Keller		Außenbereich	?					
4	CAT01	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Wohnzimmer	24V	+24V	S-E01.1-1	S-E02.1-1	S-E02.1-2	S-E02.1-4
5	CAT02	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Wohnzimmer	24V	+24V	S-E04.1-1	S-E03.1-1	S-E03.1-2	S-E03.1-4
6	CAT03	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Diele EG	24V	+24V	S-E05.1-1	S-E06.1-1		
7	CAT04	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Esszimmer	24V	+24V	S-E07.1-1	S-E08.1-1	S-E08.1-2	S-E08.1-4
8	CAT05	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Esszimmer	24V	+24V	S-E09.1-1	S-E10.1-1		
9	CAT06	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Kammer	24V	+24V	S-E11.1-1			
10	CAT07	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Küche	24V	+24V	S-E12.1-1	S-E12.1-2	S-E12.1-3	
11	CAT08	Steuerspannung Taster	8	Kammer		Küche	24V	+24V	S-E13.1-1			
12	CAT13	1-Wire-Bus	8	Kammer		Haustür	24V	+24V				
13	CAT14	1-Wire-Bus	8	Kammer		Seiteneingang	24V	+24V				
14	NYM01	LED Beleuchtung Wohnzimmer	5	Kammer		Wohnzimmer	24V					
15	NYM02	LED Beleuchtung Wohnzimmer	5	Kammer		Wohnzimmer	24V					
16	NYM03	LED Beleuchtung Wohnzimmer	5	Kammer		Wohnzimmer	24V					
17	NYM04	LED Beleuchtung Flur EG	5	Kammer		Diele EG	24V					
18	NYM05	Beleuchtung WC EG	5	Kammer		WC EG	240V					
19	NYM06	LED Beleuchtung Esszimmer	5	Kammer		Esszimmer	24V					
20	NYM07	Beleuchtung Esszimmer	5	Kammer		Esszimmer	240V					
21	NYM08	LED Beleuchtung Küche	5	Kammer		Küche	24V					
22	NYM09	LED Beleuchtung Küche	5	Kammer		Küche	24V					
23	NYM10	Beleuchtung Kammer	5	Kammer		Kammer	240V					
24	NYM12	Rolladen Küche Süd	5	Kammer		Küche	240V					
25	NYM13	Rolladen Küche West	5	Kammer		Küche	240V					
26	NYM14	Rolladen Esszimmer Süd	5	Kammer		Esszimmer	240V					
27	NYM15	Rolladen Esszimmer Ost	5	Kammer		Esszimmer	240V					
28	NYM16	Rolladen Wohnzimmer Ost	5	Kammer		Wohnzimmer	240V					
29	NYM17	Rolladen Wohnzimmer Nord	5	Kammer		Wohnzimmer	240V					
30	NYM18	Schaltbare Steckdose Wohnzimmer	3	Kammer		Wohnzimmer	240V					
31	NYM19	Schaltbare Steckdose Wohnzimmer	3	Kammer		Wohnzimmer	240V					
32	NYM20	Schaltbare Steckdose Wohnzimmer	3	Kammer		Wohnzimmer	240V					
33	NYM21	Bewegungsmelder Haupteingang	3	Kammer		Außenbereich	24V					
34	NYM22	Bewegungsmelder Seiteneingang	3	Kammer		Außenbereich	24V					
35	NYM23	Schaltbare Steckdose Esszimmer	5	Kammer		Esszimmer	240V					
36	NYM24	Schaltbare Steckdose Esszimmer	5	Kammer		Esszimmer	240V					
37	NYM25	Schaltbare Steckdose Küche	5	Kammer		Küche	240V					
38	NYM26	Schaltbare Steckdose Küche	5	Kammer		Küche	240V					
39	NYM29	Rolladen Küche West	5	Kammer		Küche	240V					
40	NYM30	Rolladen Wohnzimmer Nord	5	Kammer		Wohnzimmer	240V					
41	NYM31	Treppenbeleuchtung	5	Kammer		Diele EG	?					
42	CAT09	Steuerspannung Taster	8	UV2		Flur OG	24V	+24V	S-O01.1-1	S-O02.1-1		
43	CAT10	Steuerspannung Taster	8	UV2		Flur OG	24V	+24V	S-O03.1-1	S-O04.1-1	S-O04.1-2	S-O04.1-4
44	CAT11	Steuerspannung Taster	8	UV2		Bad OG	24V	+24V	S-O05.1-1	S-O06.1-1	S-O06.1-2	S-O06.1-4
45	CAT12	Steuerspannung Taster	8	UV2		Flur OG	24V	+24V	S-O07.1-1			
46	CAT15	Steuerspannung Taster	8	UV2		Kind 1	24V	+24V	S-O08.1-1	S-O09.1-1	S-O09.1-2	S-O09.1-4
47	CAT16	Steuerspannung Taster	8	UV2		Flur OG	24V	+24V	S-O10.1-1	S-O11.1-1		
48	CAT17	Steuerspannung Taster	8	UV2		Eltern	24V	+24V	S-O12.1-1	S-O13.1-1	S-O13.1-2	S-O13.1-4
49	CAT18	Steuerspannung Taster	8	UV2		Kind 2	24V	+24V	S-O14.1-1	S-O15.1-1	S-O15.1-2	S-O15.1-4
50	CAT19	Steuerspannung Taster	8	UV2		Kind 2	24V	+24V	S-O16.1-1			
51	CAT20	Steuerspannung Taster	8	UV2		Eltern	24V	+24V	S-O17.1-1			
52	NYM32	Beleuchtung Bad	5	UV2		Bad OG	24V					
53	NYM33	Beleuchtung Bad	5	UV2		Bad OG	24V					
54	NYM34	Beleuchtung Bad	5	UV2		Bad OG	?					
55	NYM35	Beleuchtung Kind 1	5	UV2		Kind 1	24V					
56	NYM36	Beleuchtung Flur OG	5	UV2		Flur OG	24V					
57	NYM37	Beleuchtung Eltern	5	UV2		Eltern	24V					
58	NYM38	Beleuchtung Eltern	5	UV2		Eltern	24V					
59	NYM39	Beleuchtung Kind 2	5	UV2		Kind 2	24V					
60	NYM40	Rolladen Kind 2 Süd	5	UV2		Kind 2	240V					
61	NYM41	Rolladen Kind 2 West	5	UV2		Kind 2	240V					
62	NYM42	Rolladen Flur OG West	5	UV2		Flur OG	240V					
63	NYM43	Rolladen Bad OG	5	UV2		Bad OG	240V					
64	NYM44	Rolladen Kind 1 Nord	5	UV2		Kind 1	240V					
65	NYM45	Rolladen Kind 1 Ost	5	UV2		Kind 1	240V					
66	NYM46	Rolladen Flur OG Ost	5	UV2		Flur OG	240V					
67	NYM47	Rolladen Eltern Ost	5	UV2		Eltern	240V					
68	NYM48	Rolladen Eltern Süd	5	UV2		Eltern	240V					
69	NYM49	Schaltbare Steckdose Bett	5	UV2		Eltern	240V					
70	NYM50	Schaltbare Steckdose TV	5	UV2		Eltern	240V					
71	NYM51	Schaltbare Steckdose Flur OG	5	UV2		Flur OG	240V					
72	NYM52	Treppenbeleuchtung DG	5	UV2		Flur OG	?					
	NYM53	Balkonbeleuchtung	5	UV2		Außenbereich	240V					
			350									

Übersicht Sensoren										26.11.2016	Stand:	26.11.2016	
Lfd Nr	Sensor	Kabel	Sensortyp	Raum	Spannung	Schaltschrank	Anschluss		Eingänge Digital	Eingänge Analog	Ausgang 240 V	Koppelrelais	Sicherung
1	S-E01.1-1	CAT01	Taster 1fach	Wohnzimmer	24V	Kammer	Extension 1	I1	1	0	0	N	N
2	S-E02.1-4	CAT01	Taster 4fach	Wohnzimmer	24V	Kammer	Extension 1	I2-I5	4				
3	S-E03.1-4	CAT02	Taster 4fach	Wohnzimmer	24V	Kammer	Extension 1	I6-I9	4				
4	S-E04.1-1	CAT02	Taster 1fach	Diele EG	24V	Kammer	Extension 1	I10	1				
5	S-E05.1-1	CAT03	Taster 1fach	Diele EG	24V	Kammer	Extension 1	I11	1				
6	S-E06.1-1	CAT03	Taster 1fach	WC EG	24V	Kammer	Extension 1	I12	1				
7	S-E07.1-1	CAT04	Taster 1fach	Esszimmer	24V	Kammer	Extension 2	I1	1				
8	S-E08.1-4	CAT04	Taster 4fach	Esszimmer	24V	Kammer	Extension 2	I2-I5	4				
9	S-E09.1-1	CAT05	Taster 1fach	Esszimmer	24V	Kammer	Extension 2	I6	1				
10	S-E10.1-1	CAT05	Taster 1fach	Esszimmer	24V	Kammer	Extension 2	I7	1				
11	S-E11.1-1	CAT06	Taster 1fach	Kammer	24V	Kammer	Extension 2	I8	1				
12	S-E12.1-1	CAT07	Taster 4fach	Küche	24V	Kammer	Extension 2	I9-I12	1				
13	S-E13.1-1	CAT08	Taster 1fach	Küche	24V	Kammer	Extension 1	AI1		1			
14	S-E14.1-4	CAT04	Taster 1fach	Esszimmer	24V	Kammer	Extension 1	AI2		1			
15	S-E15.1-1	CAT04	Taster 1fach	Esszimmer	24V	Kammer	Extension 1	AI3		1			
16	S-E16.1-1	NYM21	Bewegungsmelder 24V	Außenbereich	24V	Kammer	Extension 1	AI4		1			
17	S-E17.1-1	NYM22	Bewegungsmelder 24V	Außenbereich	24V	Kammer	Extension 2	AI1		1			
18	S-E18.1-1	CAT14	1-Wire	Seiteneingang	24V	Kammer	1-Wire 1						
19	S-E19.1-1	CAT13	1-Wire	Haustür	24V	Kammer	1-Wire 2						
20	S-O01.1-1	CAT09	Taster 1fach	Flur OG	24V	UV2	Extension 3	I1	1				
21	S-O02.1-1	CAT09	Taster 1fach	Flur OG	24V	UV2	Extension 3	I2	1	0	0	N	N
22	S-O03.1-1	CAT10	Taster 1fach	Flur OG	24V	UV2	Extension 3	I3	1	0	0	N	N
23	S-O04.1-4	CAT10	Taster 4fach	Flur OG	24V	UV2	Extension 3	I4-I7	4	0	0	N	N
24	S-O05.1-1	CAT11	Taster 1fach	Bad OG	24V	UV2	Extension 3	I8	1	0	0	N	N
25	S-O06.1-4	CAT11	Taster 4fach	Bad OG	24V	UV2	Extension 3	I9-I12	4	0	0	N	N
26	S-O07.1-1	CAT12	Taster 1fach	Flur OG	24V	UV2	Extension 4	I1	1	0	0	N	N
27	S-O08.1-1	CAT15	Taster 1fach	Kind 1	24V	UV2	Extension 4	I2	1	0	0	N	N
28	S-O09.1-4	CAT15	Taster 4fach	Kind 1	24V	UV2	Extension 4	I3-I6	4	0	0	N	N
29	S-O10.1-1	CAT16	Taster 1fach	Flur OG	24V	UV2	Extension 4	I7	1	0	0	N	N
30	S-O11.1-1	CAT16	Taster 1fach	Flur OG	24V	UV2	Extension 4	I8	1				
31	S-O12.1-1	CAT17	Taster 1fach	Eltern	24V	UV2	Extension 4	I9	1				
32	S-O13.1-4	CAT17	Taster 4fach	Eltern	24V	UV2	Extension 3	AI1-AI4		4			
33	S-O14.1-1	CAT18	Taster 1fach	Kind 2	24V	UV2	Extension 4	I10	1				
34	S-O15.1-4	CAT18	Taster 4fach	Kind 2	24V	UV2	Extension 4	AI1-AI4		4			
35	S-O16.1-1	CAT19	Taster 1fach	Kind 2	24V	UV2	Extension 4	I11	1				
36	S-O17.1-1	CAT20	Taster 1fach	Eltern	24V	UV2	Extension 4	I12	1				
									45	13	0	0	0
	Bezeichnung:												
	S	S = Sensor / A = Aktor											
	E01	Fortlaufende Nummer / E=Erdgeschoss O=Obergeschoss D=Dachgeschoss K=Keller											
	1-2	Anzahl Einzelsensoren, bei einem 4-fach-Taster z. B. 1-4											

Übersicht Aktoren										26.11.2016					Stand:	26.11.2016	
Lfd Nr	Aktor	Kabel	Aktortyp	Raum	Bemerkung	Spannung	Leistung	Strom	Schaltschrank	Anschluss	Eingänge Analog	Ausgang 240V/5A	Ausgang 240V/16A	Ausgang 0-10V	Koppelrelais	Sicherung	
1	A-E25.1-1	NYM27	Beleuchtung	Außenbereich	Aussenbeleuchtung Ost	?	24V		Keller	MiniServer	Q2	0	1		N	???	
2	A-E26.1-1	NYM28	Beleuchtung	Außenbereich	Aussenbeleuchtung Nord	?	24V		Keller	MiniServer	Q3	0	1		N	???	
				#NV		#NV			#NV								
				#NV		#NV			#NV								
3	A-E01.1-4	NYM01	Beleuchtung	Wohnzimmer	24V 4 RGBW Spots	24V			Kammer	RGBW Dimmer 1	OUT1-OUT4	0	0		N	???	
4	A-E02.1-4	NYM02	Beleuchtung	Wohnzimmer	24V 4 RGBW Spots	24V			Kammer	RGBW Dimmer 2	OUT1-OUT4				N	???	
5	A-E03.1-4	NYM03	Beleuchtung	Wohnzimmer	24V 3 WW Spots	24V			Kammer	RGBW Dimmer 3	OUT1				N	???	
6	A-E04.1-4	NYM04	Beleuchtung	Diele EG	24V 4 WW Spots	24V			Kammer	RGBW Dimmer 3	OUT2				N	???	
7	A-E05.1-1	NYM05	Beleuchtung	WC EG	Beleuchtung WC EG	240V			Kammer	Extension 1	Q1		1		N	???	
8	A-E06.1-4	NYM06	Beleuchtung	Esszimmer	24V 3 RGBW Spots	24V			Kammer	RGBW Dimmer 4	OUT1-OUT4				N	???	
9	A-E07.1-1	NYM07	Beleuchtung	Esszimmer	Beleuchtung Esszimmer	240V			Kammer	Extension 1	Q2		1		N	???	
10	A-E08.1-4	NYM08	Beleuchtung	Küche	24V 4 WW Spots	24V			Kammer	RGBW Dimmer 3	OUT3				N	???	
11	A-E09.1-1	NYM09	Beleuchtung	Küche	24V 3 WW Spots	24V			Kammer	RGBW Dimmer 3	OUT4				N	???	
12	A-E10.1-1	NYM10	Beleuchtung	Kammer	Beleuchtung Kammer	240V			Kammer	Extension 1	Q3		1		N	???	
13	A-E11.1-1	NYM11	Beleuchtung	Außenbereich	Aussenbeleuchtung Seiteneingang	?			Keller	MiniServer	Q1		1		N	???	
14	A-E12.1-2	NYM12	Rolladenantrieb	Küche	Rolladen Küche Süd	240V			Kammer	KNX 1					N	???	
15	A-E13.1-2	NYM13	Rolladenantrieb	Küche	Rolladen Küche West	240V			Kammer	KNX 1					N	???	
16	A-E14.1-2	NYM14	Rolladenantrieb	Esszimmer	Rolladen Esszimmer Süd	240V			Kammer	KNX 1					N	???	
17	A-E15.1-2	NYM15	Rolladenantrieb	Esszimmer	Rolladen Esszimmer Ost	240V			Kammer	KNX 1					N	???	
18	A-E16.1-2	NYM16	Rolladenantrieb	Wohnzimmer	Rolladen Wohnzimmer Ost	240V			Kammer	KNX 1					N	???	
19	A-E17.1-2	NYM17	Rolladenantrieb	Wohnzimmer	Rolladen Wohnzimmer Nord	240V			Kammer	KNX 1					N	???	
20	A-E18.1-1	NYM18	Steckdose	Wohnzimmer	Schaltbare Steckdose Wohnzimmer TV	240V			Kammer	Extension 1	Q4		1		J	???	
21	A-E19.1-1	NYM19	Steckdose	Wohnzimmer	Schaltbare Steckdose Wohnzimmer Fenster	240V			Kammer	Extension 1	Q5	0	1		0	J	???
22	A-E20.1-1	NYM20	Steckdose	Wohnzimmer	Schaltbare Steckdose Wohnzimmer	240V			Kammer	Extension 1	Q6	0	1		0	J	???
23	A-E21.1-1	NYM23	Steckdose	Esszimmer	Schaltbare Steckdose TV	240V			Kammer	Extension 1	Q7	0	1		0	J	???
24	A-E22.1-1	NYM24	Steckdose	Esszimmer	Schaltbare Steckdose Esszimmer Fenster	240V			Kammer	Extension 1	Q8	0	1		0	J	???
25	A-E23.1-1	NYM25	Steckdose	Küche	Schaltbare Steckdose Küche	240V			Kammer	Extension 2	Q1	0	1		0	J	???
26	A-E24.1-1	NYM26	Steckdose	Küche	Schaltbare Steckdose Küche	240V			Kammer	Extension 2	Q2	0	1		0	J	???
29	A-E27.1-2	NYM29	Rolladenantrieb	Küche	Rolladen Küche West	240V			Kammer	KNX 1		0	0		0	N	???
30	A-E28.1-2	NYM30	Rolladenantrieb	Wohnzimmer	Rolladen Wohnzimmer Nord	240V			Kammer	KNX 1		0	0		0	N	???
31	A-E29.1-1	NYM31	Beleuchtung	Diele EG	Treppenbeleuchtung	?			Kammer	Extension 2	Q3	0	1		0	N	???
																???	
																???	
33	A-O01.1-1	NYM32	Beleuchtung	Bad OG	24V 3 RGBW Spots	24V			UV2	RGBW Dimmer 5	OUT1-OUT4	0	0		0	N	???
34	A-O02.1-1	NYM33	Beleuchtung	Bad OG	24V 4 WW Spots	24V			UV2	RGBW Dimmer 6	OUT1	0	0		0	N	???
35	A-O03.1-1	NYM34	Beleuchtung	Bad OG	LED-Beleuchtung Bad Spiegel	?			UV2			0	0		0	N	???
36	A-O04.1-1	NYM35	Beleuchtung	Kind 1	24V 4 WW Spots	24V			UV2	RGBW Dimmer 6	OUT2	0	0		0	N	???
37	A-O05.1-1	NYM36	Beleuchtung	Flur OG	24V 6 WW Spots	24V			UV2	RGBW Dimmer 6	OUT3	0	0		0	N	???
38	A-O06.1-1	NYM37	Beleuchtung	Eltern	24V 3 WW Spots	24V			UV2	RGBW Dimmer 6	OUT4	0	0		0	N	???
39	A-O07.1-1	NYM38	Beleuchtung	Eltern	24V 3 RGBW Spots	24V			UV2	RGBW Dimmer 7	OUT1-OUT4	0	0		0	N	???
40	A-O08.1-1	NYM39	Beleuchtung	Kind 2	24V 4 WW Spots	24V			UV2	RGBW Dimmer 8	OUT1	0	0		0	N	???
41	A-O09.1-2	NYM40	Rolladenantrieb	Kind 2	Süd	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
42	A-O10.1-2	NYM41	Rolladenantrieb	Kind 2	West	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
43	A-O11.1-2	NYM42	Rolladenantrieb	Flur OG	West	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
44	A-O12.1-2	NYM43	Rolladenantrieb	Bad OG	Nord	240V			UV2	Extension 3	Q5-Q6	0	0		0	J	???
45	A-O13.1-2	NYM44	Rolladenantrieb	Kind 1	Nord	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
46	A-O14.1-2	NYM45	Rolladenantrieb	Kind 1	Ost	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
47	A-O15.1-2	NYM46	Rolladenantrieb	Flur OG	Ost	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
48	A-O16.1-2	NYM47	Rolladenantrieb	Eltern	Ost	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
49	A-O17.1-2	NYM48	Rolladenantrieb	Eltern	Süd	240V			UV2	KNX 2		0	0		0	N	???
50	A-O18.1-1	NYM49	Steckdose	Eltern	Bett	240V			UV2	Extension 3	Q1	0	1		0	J	???
51	A-O19.1-1	NYM50	Steckdose	Eltern	TV	240V			UV2	Extension 3	Q2		1			J	
52	A-O20.1-1	NYM51	Steckdose	Flur OG	Flur OG	240V			UV2	Extension 3	Q3		1			J	
53	A-O21.1-1	NYM52	Beleuchtung	Flur OG	Treppenbeleuchtung DG Schaltkreis	?			UV2	Extension 3	Q4		1				
54	A-O22.1-1	NYM53	Beleuchtung	Außenbereich		240V			UV2	Extension 4	Q7		1				
	Bezeichnung:										0	17	0	0	11	0	
A	Aktor																
E01	Fortlaufende Nummer / E=Erdesgeschoss O=Obergeschoss D=Dachboden K=Keller																
1-2	Anzahl Einzelaktoren, bei einem Jalousieantrieb z. B. 1-2																